

MASCARAS DE EDICION

Ejemplos de Mascaras de Edición.

Mascara	Formato	Valor	Resultado
M0	IIIIIIIIITS	+01234 -00001	1234 1-
M1	TTTTTTTTTTTTTS	-00123 +00123	00123- 00123
M2	I,III,III,III,IIT.TTS	+123450 -000020	1,234.50 0.20-
M3	I,III,III,III,IIT.TTCR	-001234 +123456	12.34CR 1,234.56
M4	SI,III,III,III,IIT.TT	+0123456 -1234567	+1,234.56 -12,345.67
M5	SI,III,III,III,IIT.TTS	-001234 +123450	(12.34) 1,234.50
M6	III-TTT-TTTT	00123456 12345678	012-3456 1-234-56788
M7	TTT-TT-TTTT	00123456 12345678	000-12-3456 012-34-5678
M8	IT:TT:TT	030553 121736	3:05:53 12:17:36
M9	IT/TT/TT	123094 083194	12/30/94 8/31/94
M10	IIIIIIIIIT	01234 00000	1234 0
M11	TTTTTTTTTTTTTT	00010 01234	00010 01234
M12	SIII,III,III,III,IIT	+1234567 -0012345	1,234,567 -12,345
M13	SIII.III.III.III.IIT	+1234567 -0012345	1.234.567 -12.345
M14	SIII III III III IITS	+1234567 -0012345	1 234 567 (12 345)
M15	III III III III IITS	+1234567 -0012345	1 234 567 12 345-
M16	SIII III III III IIT	+1234567 -0012345	1 234 567 -12 345
M17	SIII'III'III'III'IIT	+1234567 -0012345	1'234'567 -12'345
M18	SI,III,III,III,IIT.TT	+0123456 -1234567	1,234.56 -12,345.67

Mascara	Formato	Valor	Resultado
M19	SI.III.III.III.IIT,TT	+0123456 -1234567	1.234,56 -12.345,67
M20	SI III III III IIT,TTS	+0123456 -1234567	1 234,56 (12 345,67)
M21	I III III III IIT,TTS	+0123456 -1234567	1 234,567 12 345,67-
M22	SI III III III IIT,TT	+0123456 -1234567	1 234,56 -12 345,67
M23	S'I'III'I'III'IIT.TT	+0123456 -1234567	1'234.56 -12'345.67
M24	S'I'III'I'III'IIT,TT	+0123456 -1234567	1'234,56 -12'345,67
M25	SIIIIIIIIIIIT	+01234 -00001	1234 -1
M26	STTTTTTTTTTTTTTT	1234 -1	+01234 -00001

Los valores utilizados en la representación de las mascararas de edición son los siguientes:

El valor I indica un dígito no significativo. Si es cero, no se muestra

El valor T indica un dígito significativo. Si es cero se muestra.

El valor CR (en M3) se muestra a la derecha de los dígitos si el valor es negativo, si no dos blancos son colocados a la derecha de los dígitos.

El valor S indica el signo.